

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI

Номер артикула

GTIN

EQ10127762

4015120127762



200 - 240 V AC

DALI-2

IP20

Описание изделия

- Комплект блоков питания DALI, подключаемых по технологии Plug-and-play, для дополнительных светодиодных светильников ESYLUX с фиксированной цветовой температурой
- Макс. выходная мощность 30 Вт
- Выходной ток 700 мА
- Со стороны источника питания к блоку питания подключены: белый кабель длиной 150 мм подключен к клеммной коробке, к ней подключен черный кабель длиной 1 м с 5-контактным черно-синим штекером WAGO WINSTA 770
- Со стороны потребителя к блоку питания подключены: синий кабель длиной 1 м со штекером RJ45

Технические характеристики



Общие сведения	
Категория устройства	Устройство управления
Интерфейс пользователя	DALI
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Знак технического контроля	ENEC 05
Особые примечания к товару	Соответствует стандарту DALI-2
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Тип подключения	Разъем
Разъем	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Количество контактов	5
Длина соединительного кабеля	1 м
КОРПУС	
Примерные	Длина 103 mm x Ширина 68 mm x Высота/глубина 30 mm

Масса	453 g
Материал	PC + ABS
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	10 - 90 %, без конденсата
Цвет	черный/белый

Электрическая Исполнение	
Система управления	DALI-2
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Выходное напряжение	3 - 42 V DC
Пусковой ток	30 A / 120 μs
Выходной ток	700 mA
Потребляемая мощность	34 W
Потребление тока	300 mA
Потребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI

Номер артикула	GTIN
EQ10127762	4015120127762

Чертеж с размерами	Схема подключения
	

Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Комплект блоков питания DALI, подключаемых по технологии Plug-and-play, для дополнительных светодиодных светильников ESYLUX с фиксированной цветовой температурой
- Макс. выходная мощность 30 Вт
- Выходной ток 700 мА
- Со стороны источника питания к блоку питания подключены: белый кабель длиной 150 мм подключен к клеммной коробке, к ней подключен черный кабель длиной 1 м с 5-контактным черно-синим штекером WAGO WINSTA 770
- Со стороны потребителя к блоку питания подключены: синий кабель длиной 1 м со штекером RJ45